

# 信锐光电感烟火灾探测器产品彩页

## 产品概述

信锐技术 JTY-GD-T12 光电感烟火灾探测器是智慧机房专用烟雾传感器，探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过设定的报警阈值时，探测器内置蜂鸣器发出高音量报警并向采集控制器输出干节点报警信号。

JTY-GD-T12 光电感烟火灾探测器可联动信锐技术物联网平台，物联网开放平台接收到采集控制器的干节点报警信号后可联动智能开关、红外遥控等物联网设备实现联动。



光电感烟火灾探测器

## 产品特点

### 性能稳定

#### ➤ 稳定可靠

信锐技术光电感烟火灾探测器配备智能处理芯片，内置报警和自动漂移补偿算法，确保产品稳定可靠；

#### ➤ 适应性强

信锐技术光电感烟火灾探测设计上充分考虑特殊使用环境，内部具有完善的防雷电路设计，具有出色的电场/射线抗干扰能力和防浪涌保护功能，确保探测器在恶劣环境中正常工作。

### 物联策略

#### ➤ 物联策略

信锐技术光电感烟火灾探测器支持信锐物联网平台策略，用户可以根据实际应用，自行组合联动策略，当平台采集到传感器输出干节点信号时触发联动策略。

## 产品规格

### 硬件规格

信锐技术光电感烟火灾探测器产品规格	
硬件规格	
项目	描述
名称	光电感烟火灾探测器
型号	JTY-GD-T12
输出形式	继电器干节点输出
监控电流	<4mA ( 24V )
火警电流	<30mA ( 24V )
输出触点容量	0.3A/60V AC , 1A/30V AC
报警音量	>80dB ( 正前方 3M 处 )
供电电压	DC 24V
安装孔距	92mm
使用年限	>10 年
设备管理	IOT 平台统一集中管理，支持分组管理、设备自定义命名
工作温度	-10°C ~ 50°C
工作湿度	<95% ( 40°C、无凝结 )

## 订购信息

型号	规格	备注
<b>Sundray 光电感烟火灾探测器</b>		
JTY-GD-T12	继电器干节点输出式光电感烟火灾探测器，当烟雾浓度超过设定报警阈值时发出报警信号	必选



**信锐网科技术有限公司**

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

**服务热线：400-878-3389**

网 址：www.sundray.com.cn      E-mail: market@sundray.com.cn

文档更新：20180510-V1.0

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。